DQSEZ＝（DQI＋SEZI）&65535
PK0＝DQSEZ>>15
SIGPK＝｛1：DQSEZ＝0のとき
　　0：その他のとき

⑶⑼　DELAY#31
7の⑸に示すDELAY#1と同等の機能を有する。

⑷⑽　DELAY#32
7の⑸に示すDELAY#1と同等の機能を有する。

⑷⑴　FLOATB
FLOATBは、再生信号計算器から出力されたSRを入力して次に示す計算によりSR0を出力し、これをDELAY#41に入力する。
SRS＝SR>>15
MAG＝｛SR　　：SRS＝0のとき
　　（65536−SR）&32767：SRS＝1のとき
EXP＝｛15：16384≦MAGのとき
　　14：8192≦MAG≦16383のとき
　　13：4096≦MAG≦8191のとき
　　12：2048≦MAG≦4095のとき
　　11：1024≦MAG≦2047のとき
　　10：512≦MAG≦1023のとき
　　9：256≦MAG≦511のとき
　　8：128≦MAG≦255のとき
　　7：64≦MAG≦127のとき
　　6：32≦MAG≦63のとき
　　5：16≦MAG≦31のとき
　　4：8≦MAG≦15のとき
　　3：4≦MAG≦7のとき
　　2：2≦MAG≦3のとき
　　1：MAG＝1のとき
　　0：MAG＝0のとき
MANT＝｛1<<5　　：MAG＝0のとき
　　（MAG<<6）>>EXP：その他のとき
SR0＝（SRS<<10）＋（EXP<<6）＋MANT

⑷⑵　DELAY#41
7の⑸に示すDELAY#1と同等の機能を有する。

⑷⑶　DELAY#42
7の⑸に示すDELAY#1と同等の機能を有する。

⑷⑷　UPA1
UPA1は、ADDCから出力されたPK0、DELAY#31から出力されたPK1及びDELAY#51から出力されたA1を入力して次に示す計算によりA1Tを出力し、これをLIMDに入力する。
PKS＝PK0＊＊PK1
UGA1＝｛192　：PKS＝0かつSIGPK＝0のとき
　　65344：PKS＝1かつSIGPK＝0のとき
　　0　　：SIGPK＝1のとき
A1S＝A1>>15
ULA1＝｛（65536−（A1>>8））&65535　　：A1S＝0のとき
　　（65536−（A1>>8）＋65280））&65535：A1S＝1のとき
UA1＝（UGA1＋ULA1）&65535
A1T＝（A1＋UA1）&65535

⑷⑸　LIMD
LIMDは、UPA1から出力されたA1T及びLIMCから出力されたA2Pを入力して次に示す計算によりA1Pを出力し、これをTRIGB#21に入力する。
OME＝15360
A1UL＝（OME＋65536−A2P）&65535
A1LL＝（A2P＋65536−OME）&65535
A1P＝｛A1LL：32768≦A1TかつA1T≦A1LLのとき
　　A1UL：A1UL≦A1TかつA1T≦32767のとき
　　A1T　：その他のとき

⑷⑹　TRIGB#21
TRIGB#21は、⑶において、「UPB#1」を「LIMD」に、「B1P」を「A1P」に、「B1R」を「A1R」に、及び「DELAY#11」を「DELAY#51」にそれぞれ読み替えたものと同等の機能を有する。

⑷⑺　DELAY#51
7の⑸に示すDELAY#1と同等の機能を有する。

⑷⑻　FMULT#21
FMULT#21は、⑸において、「DELAY#21」を「DELAY#41」に、「DQ1」を「SR1」に、「DELAY#11」を「DELAY#51」に、「B1」を「A1」に、及び「WB1」を「WA1」にそれぞれ読み替えたものと同等の機能を有する。

⑷⑼　UPA2
UPA2は、ADDCから出力されたSIGPK及びPK0、DELAY#31から出力されたPK1、DELAY#32から出力されたPK2、DELAY#51から出力されたA1及びDELAY#52から出力されたA2を入力して次に示す計算によりA2Tを出力し、これをLIMCに入力する。
PKS1＝PK0＊＊PK1
PKS2＝PK0＊＊PK2
UGA2A＝｛16384　：PKS2＝0のとき
　　114688：PKS2＝1のとき
A1S＝A1>>15
もしA1S＝0であるなら、
FA1＝｛A1<<2：A1≦8191のとき
　　8191<<2：A1≧8192のとき
もしA1S＝1であるなら、
FA1＝｛（A1<<2）&131071：A1≧57345のとき
　　24577<<2　　：A1≦57344のとき
FA＝｛FA1　　：PKS1＝1のとき
　　（131072−FA1）&131071：PKS1＝0のとき
UGA2B＝（UGA2A＋FA）&131071
UGA2S＝UGA2B>>16
UGA2＝｛UGA2B>>7　　：UGA2S＝0かつSIGPK＝0のとき
　　（UGA2B>>7）＋64512：UGA2S＝1かつSIGPK＝1のとき
　　0　　：SIGPK＝1のとき
A2S＝A2>>15
ULA2＝｛（65536−（A2>>7））&65535　　：A2S＝0のとき
　　（65536−（（A2>>7）＋65024））&65535：A2S＝1のとき
UA2＝（UGA2＋ULA2）&65535
A2T＝（A2＋UA2）&65535