
1　測定系統図



2　測定器の条件等

⑴　隣接チャネル漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

周波数帯	条件	掃引周波数帯幅
5.2GHz帯及び5.3GHz帯	占有周波数帯幅18MHz以下	18MHz
	占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下	19MHz
	占有周波数帯幅19MHzを超え38MHz以下	38MHz
	占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下	78MHz
5.6GHz帯	直交周波数分割多重方式以外の場合	18MHz
	直交周波数分割多重方式であって、占有周波数帯幅19.7MHz以下	19MHz
	直交周波数分割多重方式であって、占有周波数帯幅19.7MHzを超え38MHz以下	38MHz
	直交周波数分割多重方式であって、占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下	78MHz

中心周波数	４に示す周波数
分解能帯域幅	300kHz
ビデオ帯域幅	300kHz
Ｙ軸スケール	10dB／Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル（バースト波の場合は、ポジティブピーク）
振幅平均処理回数	スペクトルの変動がなくなる程度の回数

⑵　帯域外漏えい電力探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

使用する周波数	条件	掃引周波数帯幅
5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、5,240MHz	占有周波数帯幅18MHz以下	5,140MHzから5,142MHzまで、5,142MHzから5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、5,251MHzから5,260MHzまで、5,260MHzから5,266.7MHzまで及び5,266.7MHzから5,360MHzまで
	占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下	5,135MHzから5,142MHzまで、5,142MHzから5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、5,251MHzから5,260MHzまで、5,260MHzから5,266.7MHzまで及び5,266.7MHzから5,365MHzまで
5,190MHz、5,230MHz	－	5,100MHzから5,141.6MHzまで、5,141.6MHzから5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、5,251MHzから5,270MHzまで、5,270MHzから5,278.4MHzまで及び5,278.4MHzから5,400MHzまで
5,210MHz	－	5,020MHzから5,123.2MHzまで、5,123.2MHzから5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、5,251MHzから5,290MHzまで、5,290MHzから5,296.7MHzまで及び5,296.7MHzから5,480MHzまで
5,250MHz	－	4,916MHzから5,099.6MHzまで、5,099.6MHzから5,150MHzまで、5,350MHzから5,400.4MHzまで及び5,400.4MHzから5,584MHzまで
5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz、5,320MHz	占有周波数帯幅18MHz以下	5,140MHzから5,233.3MHzまで、5,233.3MHzから5,240MHzまで、5,240MHzから5,249MHzまで、5,249MHzから5,250MHzまで及び5,350MHzから5,360MHzまで
	占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下	5,135MHzから5,233.3MHzまで、5,233.3MHzから5,240MHzまで、5,240MHzから5,249MHzまで、5,249MHzから5,250MHzまで及び5,350MHzから5,365MHzまで
5,270MHz、5,310MHz	－	5,100MHzから5,210MHzまで、5,210MHzから5,221.6MHzまで、5,221.6MHzから5,230MHzまで、5,230MHzから5,249MHzまで、5,249MHzから5,250MHzまで、5,350MHzから5,358.4MHzまで及び5,358.4MHzから5,400MHzまで
5,290MHz	－	5,020MHzから5,203.3MHzまで、5,203.3MHzから5,210MHzまで、5,210MHzから5,249MHzまで、