		5,249MHzから5,250MHzまで、 5,350MHzから5,376.8MHzまで及び 5,376.8MHzから5,480MHzまで
5,500MHz、 5,520MHz、 5,540MHz、 5,560MHz、 5,580MHz、 5,600MHz、 5,620MHz、 5,630MHz、 5,640MHz、 5,660MHz、 5,670MHz、 5,680MHz、 5,700MHz	直交周波数分割多重方式以外	5,460MHzから5,470MHzまで及び 5,725MHzから5,740MHzまで
	直交周波数分割多重方式	5,455MHzから5,460MHzまで、 5,460MHzから5,470MHzまで、 5,725MHzから5,740MHzまで及び 5,740MHzから5,745MHzまで
5,510MHz、 5,550MHz、 5,590MHz、 5,630MHz、 5,670MHz	－	5,420MHzから5,460MHzまで、 5,460MHzから5,470MHzまで及び 5,725MHzから5,760MHzまで
5,530MHz、 5,610MHz	－	5,340MHzから5,460MHzまで、 5,460MHzから5,469.5MHzまで、 5,469.5MHzから5,470MHzまで及び 5,725MHzから5,800MHzまで
5,570MHz	－	5,236MHzから5,419.6MHzまで、 5,419.6MHzから5,470MHzまで及び 5,725MHzから5,904MHzまで
5,210MHz及び5,530MHz又は5,610MHzを同時に使用	－	5,020MHzから5,134.8MHzまで、 5,134.8MHzから5,150MHzまで、 5,250MHzから5,251MHzまで、 5,251MHzから5,285.2MHzまで、 5,285.2MHzから5,370MHzまで、 5,370MHzから5,454.8MHzまで、 5,454.8MHzから5,470MHzまで及び 5,725MHzから5,800MHzまで
5,290MHz及び5,530MHz又は5,610MHzを同時に使用	－	5,020MHzから5,214.8MHzまで、 5,214.8MHzから5,249MHzまで、 5,249MHzから5,250MHzまで、 5,350MHzから5,365.2MHzまで、 5,365.2MHzから5,410MHzまで、 5,410MHzから5,454.8MHzまで、
		5,454.8MHzから5,470MHzまで及び 5,725MHzから5,800MHzまで

分解能帯域幅　１MHz
ビデオ帯域幅　分解能帯域幅と同程度
Ｙ軸スケール　10dB／Div
入力レベル　最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間　測定精度が保証される最小時間（バースト波の場合は、１サンプル当たり１バーストの継続時間以上）
掃引モード　単掃引
検波モード　ポジティブピーク

⑶　帯域外漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
中心周波数　帯域外漏えい電力の周波数（探索された周波数）
掃引周波数幅　０Hz
分解能帯域幅　１MHz
ビデオ帯域幅　分解能帯域幅と同程度
Ｙ軸スケール　10dB／Div
掃引時間　測定精度が保証される最小時間（バースト波の場合は、１バーストの継続時間以上）
掃引モード　連続掃引
検波モード　サンプル

3　試験機器の状態

⑴　試験周波数に設定し、標準符号化試験信号で変調する。
⑵　連続送信状態又は継続的（一定周期かつ一定バースト長）バースト送信状態とする。
⑶　バースト波の場合は、副搬送波の数が少ない状態の時間の割合が最小となる条件で変調する。
⑷　複数の空中線端子を有する場合であって、空中線電力を制御する機能を有するときは、それぞれの空中線端子ごとに電力制御を最大出力となるように設定する。

4　測定操作手順

⑴　隣接チャネル漏えい電力の測定
ア　スペクトル分析器を２⑴のように設定する。
イ　搬送波電力（P_C）の測定
(ｱ) 搬送波周波数を中心周波数にして掃引する。
(ｲ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(ｳ) 全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。
(ｴ) 全データの電力総和を求め、これをP_Cとする。
ウ　上側隣接チャネル漏えい電力（P_U）の測定
(ｱ) 搬送波周波数及びfs（設備規則に規定する離調周波数で単位はMHzとする。以下この表において同じ。）の和を中心周波数にして掃引する。
なお、fsは次のとおり。
・5.2GHz帯、5.3GHz帯
占有周波数帯幅18MHz以下　：fs＝20MHz又は40MHz
占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下　：fs＝20MHz又は40MHz
占有周波数帯幅19MHzを超え38MHz以下　：fs＝40MHz又は80MHz
占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下　：fs＝80MHz