(2)　占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合

水平面からの仰角（θ）	一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
八度未満	二五ミリワット以下
八度以上四〇度未満	次に掲げる式による値以下 $0.5\times10^{(1.7-0.0716(\theta-8))}$ ミリワット
四〇度以上四五度以下	次に掲げる式による値以下 $0.5\times10^{(-0.59-0.122(\theta-40))}$ ミリワット
四五度超	〇・〇三一五ミリワット以下

(3)　占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合

水平面からの仰角（θ）	一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
八度未満	一二・五ミリワット以下
八度以上四〇度未満	次に掲げる式による値以下 $0.25\times10^{(1.7-0.0716(\theta-8))}$ ミリワット
四〇度以上四五度以下	次に掲げる式による値以下 $0.25\times10^{(-0.59-0.122(\theta-40))}$ ミリワット
四五度超	〇・〇一五七五ミリワット以下

五　帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。

(1)　占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合

基準チャネル	周波数帯	基準チャネルからの差の周波数（f）	一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、二四〇MHz	五、一四〇MHz以上	九八MHz以上	一二・五マイクロワット以下
	五、一四二MHz以下	一〇〇MHz以下	
	五、一四二MHzを超え	九〇MHz以上	七五マイクロワット以下
	五、一五〇MHz以下	九八MHz未満	
	五、二五〇MHz以上	一〇MHz以上	次に掲げる式による値以下 $10^{(1+\log(f-(f-9)))}$ ミリワット
	五、二五一MHz未満	一一MHz未満	