［(3)・(4)　略］

［3　略］

可変パルス５	６μsから10μsまでのうちで１μsの整数倍を加えた幅	2,000Hzから5,000Hzまでの任意の１周波数	16から18までの任意の１整数	15.0
可変パルス６	11μsから20μsまでのうちで１μsの整数倍を加えた幅	2,000Hzから5,000Hzまでの任意の１周波数	12から16までの任意の１整数	15.0

注　表の各項については、任意の１の組合せとする。

ウ　チャープレーダー電波試験信号

試験信号	パルス幅［μs］	パルス繰り返し周波数［Hz］	連続するパルス数	繰り返し周期［s］
チャープ	50μsから100μsまでのうちで１μsの整数倍を加えた幅	500 Hz から 1,000 Hzまでの任意の１周波数	１から３までの任意の１整数	12.0

注１　バーストは、12秒間に発射されるものとする。

注２　チャープ幅は、５MHzから20MHzまでのうち、１MHzの整数倍を加えたものとする。チャープ幅は、バーストごとに任意とし、同一バースト内のチャープ幅は等しいものとする。

注３　バースト数は、８から20までの任意の整数とし、バースト間隔は、12秒間をバースト数で除した時間とする。

注４　１のバースト内で複数のパルスがある場合は、そのパルス幅は等しいものとし、その繰り返し周波数と当該パルスの次の１のパルスの繰り返し周波数との間で関連性を有してはならないものとする。

注５　表の各項については、任意の１の組合せとする。

エ　周波数ホッピングレーダー電波試験信号

試験信号	パルス幅［μs］	パルス繰り返し周波数［Hz］	一のバースト内におけるパルス数	繰り返し周期［s］
ホッピング	1.0	3,000	9	10.0

注１　ホッピング周波数は、5,250MHzから5,724MHzまでの周波数のうち、１MHzの整数倍を加えた周波数のうち任意の周波数とする。

注２　ホッピング間隔は３msとし、全てのホッピング間隔の合計は300msとする。

注３　バースト間隔は３msとする。

［(3)・(4)　同左］

［3　同左］