(2)　振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式（いずれも占有周波数帯幅が二〇MHz以下（五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下）の場合に限る。）

［(3)　略］

ホ　信号伝送速度は、次のとおりであること。

占有周波数帯幅	信号伝送速度
ア　二〇MHz以下	毎秒二〇メガビット以上
イ　二〇MHzを超え四〇MHz以下	毎秒四〇メガビット以上
ウ　四〇MHzを超え八〇MHz以下（ハ(3)に規定する場合に限る。）	毎秒八〇メガビット以上
エ　八〇MHzを超え一六〇MHz以下	毎秒一六〇メガビット以上
オ　四〇MHzを超え八〇MHz以下（ハ(5)に規定する場合に限る。）	毎秒一六〇メガビット以上

ヘ　送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。

ト　送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。

送信装置	占有周波数帯幅	空中線電力（注）
ア　直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用するもの	二〇MHz以下（五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下）	一〇ミリワット以下
イ　振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用するもの	二〇MHz以下（五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下）	一〇ミリワット以下
ウ　直交周波数分割多重方式を使用するもの	二〇MHz以下	一〇ミリワット以下
	二〇MHzを超え四〇MHz以下	五ミリワット以下

(2)　振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式（いずれも占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合に限る。）

［(3)　同上］

ホ　信号伝送速度は、次のとおりであること。

(1)　占有周波数帯幅が一九MHz以下の場合　毎秒二〇メガビット以上

(2)　占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合　毎秒四〇メガビット以上

(3)　占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合　毎秒八〇メガビット以上

(4)　占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合　毎秒一六〇メガビット以上

ヘ　送信バースト長は四ミリ秒以下であること。

ト　送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。

(1)　直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置　一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下

(2)　振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置　一〇ミリワット以下

(3)　直交周波数分割多重方式を使用する送信装置は、次のとおりであること。

(一)　占有周波数帯幅が一九MHz以下の場合　一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下

(二)　占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合　一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下

(三)　占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合　一MHzの帯域幅における平均電力が二・五ミリワット以下