一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下の周波数帯においては、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の周波数三百七十六波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）七一デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値。ただし、当該三百七十六波の周波数のうち任意の五波については、一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）三〇デシベル（一kHzミリワットを〇デシベルとする。）以下の値	一、八八四・五MHz以上一、九一九・六MHz以下の周波数帯においては、任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）四一デシベルとする。）以下の値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）一四デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 －［14＋15×（｜Δｆ｜－2.7）］デシベル（1ミリワットを0デシベルとする。） Δｆは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数（単位MHz）とする。	三・〇八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三三デシベル以上低い値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 －［13＋1×（｜Δｆ｜－3.5）］デシベル（1ミリワットを0デシベルとする。） Δｆは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数（単位MHz）とする。	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 －［17＋10×（｜Δｆ｜－7.5）］デシベル（1ミリワットを0デシベルとする。） Δｆは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数（単位MHz）とする。
		毎秒三・六八六四メガチップ	二、五〇〇kHzを超え二、七〇〇kHz以下	二、七〇〇kHzを超え三・五MHz以下（三・〇八MHzを除く。）	三・〇八MHz	三・五MHzを超え七・五MHz以下	七・五MHzを超え八・五MHz以下（八・〇八MHzを除く。）

八・〇八MHz	八・五MHzを超え一二・五MHz以下	一二・五MHzを超えるもの
三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四三デシベル以上低い値	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）二七デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値	九kHz以上一五〇kHz未満の周波数帯においては、任意の一kHzの帯域幅における平均電力が（一）三六デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値
		一五〇kHz以上三〇MHz未満の周波数帯においては、任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）三六デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値
		三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満（九二五MHz以上九六〇MHz以下を除く。）の周波数帯においては、任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）三六デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値
		九二五MHz以上九三五MHz以下の周波数帯においては、九二五MHz以上九三五MHz以下の二〇〇kHz間隔の周波数五十一波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）六七デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値。ただし、当該五十一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）三六デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値
		九三五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数帯においては、九三五・二MHz以上九六〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の周波数百二十五波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）七九デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値。ただし、当該百二十五波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）三六デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）以下の値