別表第一号　標準文字の符号

				b7	0	0	1	1	1	1
				b6	1	1	0	0	1	1
				b5	0	1	0	1	0	1
b4	b3	b2	b1		2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	▒	0	@	P	ú	p
0	0	0	1	1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	à	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	+	;	K	[	k	ç
1	1	0	0	12	,	<	L	é	l	%
1	1	0	1	13	−	=	M	]	m	Ñ
1	1	1	0	14	.	>	N	í	n	ñ
1	1	1	1	15	/	?	O	ó	o	■

別表第二号　特殊文字の符号

第２バイト	文字	説　明
３／０	®	登録済マークのシンボル
３／１	°	度の記号
３／２	½	１／２
３／３	¿	逆疑問符
３／４	™	商標のシンボル
３／５	¢	通貨のセントの記号
３／６	£	通貨のポンドの記号
３／７	♪	１／８音符の記号
３／８	à	低アクセント記号付きの小文字a
３／９	□	透明スペース
３／10	è	低アクセント記号付きの小文字e
３／11	â	曲折アクセント記号付きの小文字a
３／12	ê	曲折アクセント記号付きの小文字e
３／13	î	曲折アクセント記号付きの小文字i
３／14	ô	曲折アクセント記号付きの小文字o
３／15	û	曲折アクセント記号付きの小文字u

注　第１バイトは、文字チャネル１の場合は１／１とし、文字チャネル２の場合は１／９となる。

別表第三号　表示制御符号（キャプションモード）

表示制御符号				制御内容
文字チャネル１		文字チャネル２		
選択制御符号	命令符号	選択制御符号	命令符号	
１／４	２／０	１／12	２／０	ポップオンキャプション開始
１／４	２／１	１／12	２／１	バックスペース
１／４	２／４	１／12	２／４	行末削除
１／４	２／５	１／12	２／５	ロールアップ２行
１／４	２／６	１／12	２／６	ロールアップ３行
１／４	２／７	１／12	２／７	ロールアップ４行
１／４	２／８	１／12	２／８	フラッシュオン
１／４	２／９	１／12	２／９	ペイントオンキャプション開始
１／４	２／12	１／12	２／12	表示メモリー消去
１／４	２／14	１／12	２／14	非表示メモリー消去
１／４	２／13	１／12	２／13	改行
１／４	２／15	１／12	２／15	表示メモリー切替
１／７	２／１	１／15	２／１	タブオフセット１列
１／７	２／２	１／15	２／２	タブオフセット２列
１／７	２／３	１／15	２／３	タブオフセット３列