五、二四九MHzを超え五、二五〇MHz以下	一〇MHz以上一一MHz未満	次に掲げる式による値以下 $10^{1-(f-9)}$ ミリワット
五、三五〇MHz以上五、三六五MHz以下	三〇MHz以上四五MHz以下	二・五マイクロワット以下

注　fの単位は、MHzとする。

(2)　占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合

基準チャネル	五、一九〇MHz		五、二三〇MHz			
周波数帯	五、一〇〇MHz以上五、一四一・六MHz以下	五、一四一・六MHzを超え五、一五〇MHz以下	五、二五〇MHz以上五、二五一MHz未満	五、二五一MHz以上五、二七〇MHz未満	五、二七〇MHz以上五、二七八・四MHz未満	五、二七八・四MHz以上五、四〇〇MHz以下
基準チャネルからの差の周波数（f）	四八・四MHz以上九〇MHz以下	四〇MHz以上四八・四MHz未満	二〇MHz以上二一MHz未満	二一MHz以上四〇MHz未満	四〇MHz以上四八・四MHz未満	四八・四MHz以上一七〇MHz以下
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力	二・五マイクロワット以下	一五マイクロワット以下	次に掲げる式による値以下 $10^{-(f-20)+\log(1/2)}$ ミリワット	次に掲げる式による値以下 $10^{-(8/190)(f-21)-1+\log(1/2)}$ ミリワット	次に掲げる式による値以下 $10^{-(3/50)(f-40)-1.8+\log(1/2)}$ ミリワット	二・五マイクロワット以下

五、一〇〇MHz以上五、二一〇MHz以下	六〇MHz以上一七〇MHz以下	二・五マイクロワット以下
五、二一〇MHzを超え五、二二一・六MHz以下	四八・四MHz以上六〇MHz未満	二・五マイクロワット以下
五、二二一・六MHzを超え五、二三〇MHz以下	四〇MHz以上四八・四MHz未満	次に掲げる式による値以下 $10^{-(3/50)(f-40)-1.8+\log(1/2)}$ ミリワット
五、二三〇MHzを超え五、二四九MHz以下	二一MHz以上四〇MHz未満	次に掲げる式による値以下 $10^{-(8/190)(f-21)-1+\log(1/2)}$ ミリワット
五、二四九MHzを超え五、二五〇MHz以下	二〇MHz以上二一MHz未満	次に掲げる式による値以下 $10^{-(f-20)+\log(1/2)}$ ミリワット
五、三五〇MHz以上五、三五八・四MHz未満	四〇MHz以上四八・四MHz未満	一五マイクロワット以下
五、三五八・四MHz以上五、四〇〇MHz以下	四八・四MHz以上九〇MHz以下	二・五マイクロワット以下

注　fの単位は、MHzとする。

(3)　占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合

基準チャネル		
周波数帯	五、〇二〇MHz以上五、一一三・二MHz以下	五、一一三・二MHzを超え五、一五〇MHz以下
基準チャネルからの差の周波数（f）	八六・八MHz以上一九〇MHz以下	六〇MHz以上八六・八MHz未満
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力	二・五マイクロワット以下	一五マイクロワット以下