2　十六値振幅位相変調の場合は、R_1とR_2を半径比ｒ（$=R_2/R_1$）で表し、次のとおりとする。ただし、電力を１とするとき、$4R_1^2+12R_2^2=16$とする。

符号化率	半径比ｒ
41／120	3.09
49／120	2.97
61／120	3.93
73／120	2.87
81／120	2.92
89／120	2.97
93／120	2.87
97／120	2.73
101／120	2.67
105／120	2.76
109／120	2.69

別表第六十四号中「$F_n=16.29705$（MHz）」を「$F_n=16.87805$（MHz）」に、「α＝0.1」を「α＝0.03」に改める。

別表第六十六号１ただし書を削り、同１の表中「

89／120	176	32912	192	6	11594

44880」を「

89／120	176	32912	192	6	11594	44880
93／120	176	34408	192	6	10098	44880

」に改める。

別表第六十六号３の注３の表中「

89／120	31

」を「

89／120	31
93／120	27

」に改める。

別表第六十六号別記１を次のように改める。

別記１　パリティ検査ビット位置

１　符号化率41／120の場合

625	1750	2125	3750	15250	18750	19250	27375	29000	
4375	6750	7125	7500	13125	16250	19375	28875	29250	
1500	6125	6533	13500	23500	25500	26000	27625	28750	
6500	7625	9625	14875	16875	18000	18500	27500	27750	
250	4204	6000	12500	17125	21204	21875	22079	23750	
125	9125	11250	11875	12000	14000	14125	15875	24125	
4875	9875	11000	11125	13000	16500	19000	25125	26375	

2941	8500	12362	15125	16375	18250	20250	21375	24000	
0	750	19875	21625	21750	22125	23250	27329	28375	
875	2750	3125	8625	18875	20000	23375	26125	26829	
500	5533	18375	18625	20125	20375	24625	25250	27875	
1250	10000	10658	17000	17750	19500	19625	25875	29375	
2250	3000	4000	5250	9375	11750	14750	24875	29500	
5000	5750	12375	16625	17579	18125	21250	22625	26625	
2500	3783	4625	9250	10875	15500	17625	22375	28500	
1125	5500	9737	13329	13750	13875	16829	22750	24375	
375	6875	10454	11375	12875	13375	14250	19750	23125	
3375	4750	8375	10125	14500	17875	22500	24829	25829	
1625	3500	5625	6783	8987	12250	21158	23625	24250	
1000	12750	16204							
3875	15000	16000							
14625	15375	21500							
7875	11625	24500							
1875	2875	9000							
8875	20500	28625							
14375	17375	27125							
8000	20875	26500							
11500	20750	22329							
4329	7250	12625							
7750	13704	25000							
3329	5875	23875							
7000	17250	28250							
5125	7375	22875							
8125	26875	29125							
25625	26250	28000							
1375	15750	19125							