NUM_DSLICE	8
NUM_NOTCH	4
for i=0..NUM_DSLICE-1 {	
DSLICE_ID	8
DSLICE_TUNE_POS	14 or 13
DSLICE_OFFSET_LEFT	9 or 8
DSLICE_OFFSET_RIGHT	9 or 8
DSLICE_TI_DEPTH	2
DSLICE_TYPE	1
if DSLICE_TYPE==‘1’ {	
FEC_HEADER_TYPE	1
}	
DSLICE_CONST_CONF	1
DSLICE_LEFT_NOTCH	1
DSLICE_NUM_PLP	8
for i=0..DSLICE_NUM_PLP-1 {	
PLP_ID	8
PLP_BUNDLED	1
PLP_TYPE	2
PLP_PAYLOAD_TYPE	5
if PLP_TYPE==‘00’ or ‘01’ {	
PLP_GROUP_ID	8
}	
if DSLICE_TYPE==‘0’ {	
PLP_START	14
PLP_FEC_TYPE	1
PLP_MOD	3
PLP_COD	3
}	
PSI/SI_REPROCESSING	1
if PSI/SI_REPROCESSING==‘0’ {	
transport_stream_id	16
original_network_id	16
}	
RESERVED_1	8
}	
RESERVED_2	8
}	
for i=0..NUM_NOTCH-1 {	
NOTCH_START	14 or 13
NOTCH_WIDTH	9 or 8
RESERVED_3	8
}	
RESERVED_TONE	1
EMERGENCY_INDICATOR	1
RESERVED_4	15

注１　単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示す。
２　「0x」に続く数字を16進数とする。
３　‘　’で囲まれた数字は、２進数とする。
４　NETWORK_IDは、高度有線テレビジョン放送システムが所属するネットワークを示すためのものとする。
５　C2_SYSTEM_IDは、ネットワーク内の高度有線テレビジョン放送システムを示すためのものとする。
６　START_FREQUENCYは、高度有線テレビジョン放送システムの開始周波数を、副搬送波の周波数間隔の整数倍によって示すものとし、整数値で表すものとする。
７　C2_BANDWIDTHは、高度有線テレビジョン放送システムの帯域幅を示すものとする。
８　GUARD_INTERVALは、次表のとおり、高度有線テレビジョン放送システムフレームのガードインターバルを示すものとする。

GUARD_INTERVAL	ガードインターバル比率
‘00’	1／128
‘01’	1／64
‘10’～‘11’	将来使用のためのリザーブ