9　C2_FRAME_LENGTHは、高度有線テレビジョン放送システムフレームごとのデータシンボル数L_{data}を示すものとする。

10　L1_PART２_CHANGE_COUNTERは、Ｌ１シグナリングパート２データの内容が変更される場合には、その変更される前までに存在する高度有線テレビジョン放送システムフレームの数を示すものとする。

11　NUM_DSLICEは、現在の高度有線テレビジョン放送システムフレームにあるデータスライス数を示すものとし、最小値は１とする。

12　NUM_NOTCHはノッチ帯域の数を示すものとし、ノッチ帯域がない場合は０とする。

13　DSLICE_IDは、高度有線テレビジョン放送システム内でデータスライスを示すためのものとし、データスライスごとに設定される。

14　DSLICE_TUNE_POSは、データスライスのチューニング位置をSTART_FREQUENCYとの相対値として示すものとし、データスライスごとに設定される。

15　DSLICE_OFFSET_LEFTは、関連するデータスライスの開始位置をチューニング位置から周波数を減ずる方向への距離として示すものとし、データスライスごとに設定される。

16　DSLICE_OFFSET_RIGHTは、関連するデータスライスの終了位置をチューニング位置から周波数を増加する方向への距離として示すものとし、データスライスごとに設定される。

17　DSLICE_TI_DEPTHは、次表のとおり、関連するデータスライス内での時間インターリーブの深さを示すものとし、データスライスごとに設定される。

DSLICE_TI_DEPTH	時間インターリーブの深さ
‘00’	インターリーブ無し
‘01’	4　OFDMシンボル
‘10’	8　OFDMシンボル
‘11’	16　OFDMシンボル

18　DSLICE_TYPEは、次表のとおり、関連するデータスライスのタイプを示すものとし、データスライスごとに設定される。

DSLICE_TYPE	データスライスタイプ
‘０’	データスライスタイプ１
‘１’	データスライスタイプ２

19　FEC_HEADER_TYPEは、DSLICE_TYPEが‘１’の場合にのみ、次表のとおり、関連するデータスライス内のＦＥＣフレームヘッダタイプを示すものとし、データスライスごとに設定される。

FEC_HEADER_TYPE	FECフレームヘッダタイプ
‘０’	高耐性モード
‘１’	高効率モード

20　DSLICE_CONST_CONFは、データスライスの構成が固定か可変かを示すものとし、データスライスごとに設定される。データスライスの構成が固定の場合は‘１’、可変の場合は‘０’とする。

21　DSLICE_LEFT_NOTCHは、データスライスの左に隣接するノッチ帯域の存在を示すものとし、データスライスごとに設定される。データスライスの開始位置に隣接するノッチ帯域が存在する場合は‘１’とし、存在しない場合は‘０’とする。

22　DSLICE_NUM_PLPは、データスライス内で存在するＰＬＰの数を示すものとし、データスライスごとに設定される。

23　PLP_IDは、高度有線テレビジョン放送システム内におけるＰＬＰを一意に示すものとし、ＰＬＰごとに設定される。

24　PLP_BUNDLEDは、高度有線テレビジョン放送システム内において、そのＰＬＰが他のＰＬＰと連結されるかどうかを示すものとし、ＰＬＰごとに設定される。ＰＬＰが連結される場合は‘１’とし、連結されない場合は‘０’とする。

25　PLP_TYPEは、次表のとおり、ＰＬＰのタイプを示すものとし、ＰＬＰごとに設定される。

PLP_TYPE	PLPのタイプ
‘00’	共通PLP
‘01’	グループ化データPLP
‘10’	通常データPLP
‘11’	将来使用のためのリザーブ

26　PLP_PAYLOAD_TYPEは、次表のとおり、ＰＬＰのペイロードのタイプを示すものとし、ＰＬＰごとに設定される。

PLP_PAYLOAD_TYPE	ペイロードのタイプ
‘00000’	GFPS
‘00001’	GCS
‘00010’	GSE
‘00011’	TS
‘00100’～‘11111’	将来使用のためのリザーブ

27　PLP_GROUP_IDは、PLP_TYPEが‘00’又は‘01’の場合にのみ、ＰＬＰが高度有線テレビジョン放送システム内でどのＰＬＰグループに関連付けられているかを示すものとし、ＰＬＰごとに設定される。

28　PLP_STARTは、データスライスタイプ１が使用されている場合のみ、ＰＬＰの最初のXFECframeの開始位置を示すものとし、ＰＬＰごとに設定される。

29　PLP_FEC_TYPEは、データスライスタイプ１が使用されている場合にのみ、ＰＬＰで使用されるFECタイプを示すものとし、ＰＬＰごとに設定される。

PLP_FEC_TYPE	PLP_MOD	PLP FEC タイプ	変調	XFECFrameの長さ
‘０’	‘000’	16K LDPC	予約済み	NA
	‘001’		16QAM	4　050
	‘010’		64QAM	2　700