［削除］

| 出力（単位：kW） | 効率値（単位：%） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2極 | | 4極 | | 6極 | |
| | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| | 200V又は400V | 220V又は440V | 200V又は400V | 220V又は440V | 200V又は400V | 220V又は440V |
| 0.2 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 74.0 | － | － |
| 0.4 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 73.0 | 76.0 |
| 0.75 | 77.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 78.5 | 80.0 |
| 1.5 | 83.0 | 84.0 | 82.5 | 84.0 | 83.0 | 84.5 |
| 2.2 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 87.0 | 84.5 | 86.0 |
| 3.7 | 87.0 | 87.5 | 86.0 | 87.5 | 86.0 | 87.0 |
| 5.5 | 88.0 | 88.5 | 88.5 | 89.5 | 88.0 | 89.0 |
| 7.5 | 88.5 | 89.0 | 88.5 | 89.5 | 88.5 | 89.5 |
| 11 | 90.0 | 90.2 | 90.2 | 91.0 | 89.5 | 90.2 |
| 15 | 90.0 | 90.2 | 90.6 | 91.0 | 89.5 | 90.2 |
| 18.5 | 90.6 | 91.0 | 91.7 | 92.4 | 91.0 | 91.7 |
| 22 | 91.0 | 91.0 | 91.7 | 92.4 | 91.0 | 91.7 |
| 30 | 91.4 | 91.7 | 92.4 | 93.0 | 91.7 | 92.4 |
| 37 | 92.1 | 92.4 | 92.4 | 93.0 | 91.7 | 92.4 |
| 45 | 92.4 | 92.7 | 92.7 | 93.0 | 92.4 | 93.0 |
| 55 | 92.7 | 93.0 | 93.3 | 93.6 | 93.3 | 93.6 |
| 75 | 93.6 | 93.6 | 94.1 | 94.5 | 93.6 | 94.1 |
| 90 | 94.3 | 94.5 | 94.1 | 94.5 | 93.9 | 94.1 |
| 110 | 94.3 | 94.5 | 94.1 | 94.5 | 94.5 | 95.0 |
| 132 | 94.8 | 95.0 | 94.5 | 95.0 | 94.5 | 95.0 |
| 160 | 94.8 | 95.0 | 94.8 | 95.0 | 94.5 | 95.0 |

（備考）

効率値はＪＩＳ Ｃ 4212（高効率低圧三相かご形誘導電動機）の（7.3 効率試験）に規定する方法により測定した値とする。なお、この効率値には（4.2 効率の裕度）を適用する。

別表第５（Ｂ）　高効率の保護形電動機（0.75～160kW）の目標効率（Ⅱ　１　１－１⑼①及びⅡ　１　１－２⑸①関係）