三　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。

1　時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第三号のとおりとする。

2　占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzの無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ホただし書の規定によるもの以外の場合にあっては、㈠から㈢の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。

㈠　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機（子機のキャリアセンスを代行するものに限る。）にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり（一）六八デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

㈡　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、（一）六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

㈢　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五MHz又は一、九〇〇・二五MHzの電波による受信電力が、（一）七五デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

3　占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzの無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし書の規定によるもの以外の場合にあっては、㈠から㈢の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。

㈠　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機（子機のキャリアセンスを代行するものに限る。）にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、（一）五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

㈡　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、（一）六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

㈢　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五MHz又は一、九〇〇・二五MHzの電波による受信電力が、（一）八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

4　識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うものにあっては別に定める。

㈠　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
四四一九〇から始まる五桁以上の十進数字

㈡　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
四四一九〇から始まる十五桁を超えない十進数字

別表第一号　時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の変調信号の送信速度

変調方式	変調信号の送信速度
ＢＰＳＫ	192kbit／s
ＱＰＳＫ	384kbit／s
８ＰＳＫ	576kbit／s
12ＱＡＭ	672kbit／s
16ＱＡＭ	768kbit／s
24ＱＡＭ	864kbit／s
32ＱＡＭ	960kbit／s
64ＱＡＭ	1152kbit／s
256ＱＡＭ	1536kbit／s

注　許容偏差は百万分の100とする。

別表第二号　ＰＨＳの無線局に使用する無線設備の変調信号の送信速度

変調方式	占有周波数帯幅が288kHz以下のもの		占有周波数帯幅が288kHzを超えるもの	
	ロールオフ率0.5		ロールオフ率0.5	ロールオフ率0.38
ＢＰＳＫ	192kbit／s		576kbit／s	640kbit／s
ＱＰＳＫ	384kbit／s		1152kbit／s	1280kbit／s
８ＰＳＫ	576kbit／s		1728kbit／s	1920kbit／s
12ＱＡＭ	672kbit／s		2016kbit／s	2240kbit／s
16ＱＡＭ	768kbit／s		2304kbit／s	2560kbit／s
24ＱＡＭ	864kbit／s		2592kbit／s	2880kbit／s
32ＱＡＭ	960kbit／s		2880kbit／s	3200kbit／s
64ＱＡＭ	1152kbit／s		3456kbit／s	3840kbit／s
256ＱＡＭ	1536kbit／s		4068kbit／s	5120kbit／s

注　許容偏差は百万分の100とする。

別表第三号　時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の変調信号の送信速度

変調方式	変調信号の送信速度
ＦＳＫ及びπ／２－ＢＰＳＫ	1152kbit／s