五、二七八・四MHz以上五、四〇〇MHz以下	一二・五マイクロワット以下
四八・四MHz以上一七〇MHz以下	

注　fの単位は、MHzとする。

(4)　占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合

基準チャネル	五、二一〇MHz								
周波数帯	五、〇二〇MHz以上五、一二三・二MHz以下	五、一二三・二MHzを超え五、一五〇MHz以下	五、一五〇MHz未満五、一二五・二MHz以上	五、一二五・二MHz未満五、一二五〇MHz以上	五、一二五〇MHz未満五、一二五一MHz以上	五、一二五一MHz未満五、一二九〇MHz以上	五、一二九〇MHz以上五、一二九六・七MHz未満	五、一二九六・七MHz以上五、四八〇MHz以下	
基準チャネルからの差の周波数（f）	八六・八MHz以上一九〇MHz以下	六〇MHz以上八六・八MHz未満	四〇MHz以上四一MHz未満	四一MHz以上八〇MHz未満	八〇MHz以上八六・七MHz未満	八六・七MHz以上二七〇MHz以下			
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力	一二・五マイクロワット以下	七五マイクロワット以下	次に掲げる式による値以下 $10^{\log 5-(f-40)+\log(1/4)}$ ミリワット	次に掲げる式による値以下 $10^{\log 5-(8/200)(f-41)-1+\log(1/4)}$ ミリワット	次に掲げる式による値以下 $10^{\log 5-(3/100)(f-80)-1.8+\log(1/4)}$ ミリワット	一二・五マイクロワット以下			

注　fの単位は、MHzとする。