五、二三〇MHz	
五、二五〇MHz以上五、二五一MHz未満	二〇MHz以上二一MHz未満	次に掲げる式による値以下 $10^{(\log 5 - (f-20)+\log(1/2))}$ ミリワット
五、二五一MHz以上五、二七〇MHz未満	二一MHz以上四〇MHz未満	次に掲げる式による値以下 $10^{(\log 5 - (8/190)(f-21)-1+\log(1/2))}$ ミリワット
五、二七〇MHz以上五、二七八・四MHz未満	四〇MHz以上四八・四MHz未満	次に掲げる式による値以下 $10^{(\log 5 - (3/50)(f-40)-1.8+\log(1/2))}$ ミリワット
五、二七八・四MHz以上五、四〇〇MHz以下	四八・四MHz以上一七〇MHz以下	一二・五マイクロワット以下

注　fの単位は、MHzとする。

(4)　占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合

基準チャネル	五、二一〇MHz	
周波数帯	五、〇二〇MHz以上五、一二三・二MHz以下	五、一二三・二MHz以上五、一九三・二MHz以下
基準チャネルからの差の周波数（f）	八六・八MHz以上一九〇MHz以下	一九〇MHzを超え二一四MHz以下
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力	一二・五マイクロワット以下	一二・五マイクロワットを超え三一・六マイクロワット以下