		5,251MHz以上 5,290MHz未満	$10^{-(8/390)(f-41)-1+\log(1/4)}$ mW以下
		5,290MHz以上 5,296.7MHz未満	$10^{-(3/100)(f-80)-1.8+\log(1/4)}$ mW以下
		5,296.7MHz以上	2.5μW以下
	5,290MHz	5,203.3MHz以下	2.5μW以下
		5,203.3MHzを超え 5,210MHz以下	$10^{-(3/100)(f-80)-1.8+\log(1/4)}$ mW以下
		5,210MHzを超え 5,249MHz以下	$10^{-(8/390)(f-41)-1+\log(1/4)}$ mW以下
		5,249MHzを超え 5,250MHz以下	$10^{-(f-40)+\log(1/4)}$ mW以下
		5,350MHz以上 5,376.8MHz未満	15μW以下
		5,376.8MHz以上	2.5μW以下
80MHzを超え 160MHz以下	5,250MHz	5,099.6MHz以下	2.5μW以下
		5,099.6MHzを超え 5,150MHz以下	15μW以下
		5,350MHz以上 5,400.4MHz未満	15μW以下
		5,400.4MHz以上	2.5μW以下

注　fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

⑵　5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備

ア　占有周波数帯幅が20MHz以下であつて、変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合

周　波　数　帯	不要発射の強度の許容値
5,470MHz以下及び5,730MHz以上	12.5μW以下

イ　占有周波数帯幅が20MHz以下であつて、変調方式が直交周波数分割多重方式の場合

周　波　数　帯	不要発射の強度の許容値
5,460MHz未満	2.5μW以下