	3　投資額の算定 次の算定式により局ごとに小規模局用電源装置（ＲＴ－ＢＯＸ以外の小規模局用）投資額及び規格ごと小規模局用電源装置（ＲＴ－ＢＯＸ用）投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 小規模局用電源装置（ＲＴ－ＢＯＸ以外の小規模局用）投資額 ＝メタルＩＰ音声系小規模局用電源装置（ＲＴ－ＢＯＸ以外の小規模局用）台数×小規模局用電源装置（ＲＴ－ＢＯＸ以外の小規模局用）単価 規格ごと小規模局用電源装置（ＲＴ－ＢＯＸ用）投資額 ＝当該規格メタルＩＰ音声系小規模局用電源装置（ＲＴ－ＢＯＸ用）台数×当該規格小規模局用電源装置（ＲＴ－ＢＯＸ用）単価
電力設備（可搬型発動発電機）	1　設備量の算定 ⑴　所要電流値ごとに、可搬型発動発電機設置台数に可搬型発動発電機規定容量を乗じ、全ての所要電流値について合計したものを可搬型発動発電機所要容量とする。 ⑵　可搬型発動発電機所要容量を小規模局ごとの総電流比により配賦したものを当該局の可搬型発動発電機所要容量とし、データ系サービス及び光ＩＰ電話に係るもの（当該局の電力容量比により算定するものとする。）を控除したものを当該局のメタルＩＰ音声系可搬型発動発電機所要容量とする。 2　投資額の算定 次の算定式により局ごとに可搬型発動発電機投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、可搬型発動発電機投資額を算定する。 可搬型発動発電機投資額 ＝メタルＩＰ音声系可搬型発動発電機所要容量×可搬型発動発電機単位容量当たり単価
機械室建物	1　ＲＴ－ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 ⑴　局ごとに、次のアからスまでにより求めた面積の合計を当該局のネットワーク設備面積とする。 ア　メタル回線収容装置の架数に当該設備の架当たり面積を乗じたもの

	3　投資額の算定 次の算定式により局ごとに種別ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 種別ごと小規模局用電源装置投資額 ＝当該種別音声系小規模局用電源装置台数×当該種別小規模局用電源装置単価
電力設備（可搬型発動発電機）	1　設備量の算定 ⑴　所要電流値ごとに、可搬型発動発電機設置台数に可搬型発動発電機規定容量を乗じ、全ての所要電流値について合計したものを可搬型発動発電機容量とする。 ⑵　小規模局ごとに、可搬型発動発電機容量を総電流の割合に応じて割り当てたものを当該局の可搬型発動発電機容量とし、データ系に係るもの（当該局の電力容量比により算定するものとする。）を控除したものを当該局の音声系可搬型発動発電機容量とする。 2　投資額の算定 ［同左］ 可搬型発動発電機投資額 ＝音声系可搬型発動発電機所要容量×可搬型発動発電機単位容量当たり単価
機械室建物	1　ＲＴ－ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 ⑴　局ごとに、次のアからエまでにより求めた面積の合計を当該局のネットワーク設備面積とする。 ア　専用架搭載設備（音声収容装置、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ、ＣＳ、ＭＧＷ、ＸＣＭ、無線伝送装置、衛星通信設備、消防警察トランク、警察消防回線集約装置及び信号用中継交換機）ごとに当該設備の架数に架当たり面積を乗じたものを全ての設備について合計したもの