(1)　モード３の場合

(Dx, Dy)		(3, 1)	(3, 2)	(3, 4)	(3, 8)	(6, 1)	(6, 2)	(6, 4)
伝送主シンボル	境界シンボル以外	140×N	176×N	194×N	203×N	176×N	194×N	203×N
	境界シンボル	140×N	140×N	140×N	140×N	176×N	176×N	176×N
SPシンボル		72×N	36×N	18×N	9×N	36×N	18×N	9×N
BPシンボル		0	36×N	54×N	63×N	0	18×N	27×N
L chシンボル		4×N						
CPシンボル		1						
計		216×N＋1						

(2)　モード４の場合

(Dx, Dy)		(3, 1)	(3, 2)	(3, 4)	(6, 1)	(6, 2)	(6, 4)	(12, 1)	(12, 2)	(12, 4)
伝送主シンボル	境界シンボル以外	280×N	352×N	388×N	352×N	388×N	406×N	388×N	406×N	415×N
	境界シンボル	280×N	280×N	280×N	352×N	352×N	352×N	388×N	388×N	388×N
SPシンボル		144×N	72×N	36×N	72×N	36×N	18×N	36×N	18×N	9×N
BPシンボル		0	72×N	108×N	0	36×N	54×N	0	18×N	27×N
L chシンボル		8×N								
CPシンボル		1								
計		432×N＋1								

(3)　モード５の場合

(Dx, Dy)		(3, 1)	(3, 2)	(6, 1)	(6, 2)	(12, 1)	(12, 2)	(24, 1)	(24, 2)	(216, 1)	(216, 2)	(216, 4)
伝送主シンボル	境界シンボル以外	560×N	704×N	704×N	776×N	776×N	812×N	812×N	830×N	844×N	846×N	847×N
	境界シンボル	560×N	560×N	704×N	704×N	776×N	776×N	812×N	812×N	844×N	844×N	844×N