7／16	16	7376	168	7560	9720	17280
8／16	16	8456	168	8640	8640	17280
9／16	16	9536	168	9720	7560	17280
10／16	16	10616	168	10800	6480	17280
11／16	16	11696	168	11880	5400	17280
12／16	16	12776	168	12960	4320	17280
13／16	16	13856	168	14040	3240	17280
14／16	16	14936	168	15120	2160	17280

2　BCH符号の生成多項式は、LDPC符号のビット長が69120ビットの場合、別表第六十六号２のとおりとする。LDPC符号のビット長が17280ビットの場合、次表に示す多項式の積で表されるものとする。

g１（x）	$1+x+x^{6}+x^{10}+x^{14}$
g２（x）	$1+x+x^{2}+x^{5}+x^{6}+x^{8}+x^{14}$
g３（x）	$1+x+x^{3}+x^{4}+x^{6}+x^{7}+x^{9}+x^{10}+x^{14}$
g４（x）	$1+x^{4}+x^{5}+x^{6}+x^{7}+x^{8}+x^{9}+x^{12}+x^{14}$
g５（x）	$1+x^{2}+x^{3}+x^{5}+x^{11}+x^{12}+x^{14}$
g６（x）	$1+x+x^{6}+x^{8}+x^{14}$
g７（x）	$1+x^{5}+x^{6}+x^{9}+x^{10}+x^{11}+x^{12}+x^{13}+x^{14}$
g８（x）	$1+x^{2}+x^{5}+x^{7}+x^{8}+x^{9}+x^{10}+x^{11}+x^{14}$
g９（x）	$1+x+x^{2}+x^{3}+x^{4}+x^{5}+x^{7}+x^{8}+x^{10}+x^{13}+x^{14}$
g10（x）	$1+x+x^{6}+x^{11}+x^{14}$
g11（x）	$1+x^{2}+x^{4}+x^{8}+x^{10}+x^{11}+x^{14}$
g12（x）	$1+x^{2}+x^{5}+x^{6}+x^{9}+x^{11}+x^{14}$

3　LDPC符号は、パリティ検査ビットp_n（n＝０，１，…，Ｍ１＋Ｍ２－１）、情報ビットλ_m（m＝０，１，…$K_{ldpc}-1$）としたとき、情報ビットについてLビットごとに次の演算を繰り返す。なお、パリティ検査ビットの初期値は$p_0=p_1=\cdots=p_{M1+M2-1}=0$とする。

$p_x=p_x\oplus\lambda_m$（m＝０，360，720，…）　$p_y=p_y\oplus\lambda_m$（m＝１，…，359，361，…，719,721,…）

全ての情報ビットについて演算を行った後、p_nは次式により与えられる。

$p_n=p_n\oplus p_{n-1}$（n＝１，…，Ｍ１－１）