ビデオ帯域幅　分解能帯域幅と同程度
Ｙ軸スケール　10dB／Div
入力レベル　最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間　測定精度が保証される最小時間（バースト波の場合は、「（掃引周波数幅（MHz）／分解能帯域幅（MHz））×バースト周期（ｓ）」で求められる時間以上とすることができる。）
データ点数　400点以上
掃引モード　単掃引
検波モード　ポジティブピーク

注　設備規則別表第３号において、不要発射の強度の許容値（帯域外漏えい電力）として規定される周波数範囲を除く。

⑵　不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
中心周波数　搬送波周波数及び不要発射周波数（探索された周波数）
掃引周波数幅　０Hz
分解能帯域幅　１MHz
ビデオ帯域幅　分解能帯域幅と同程度
Ｙ軸スケール　10dB／Div
入力レベル　最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間　測定精度が保証される最小時間（バースト波の場合は、１バーストの継続時間以上）
データ点数　400点以上
掃引モード　単掃引
検波モード　サンプル又はＲＭＳ

ビデオ帯域幅　分解能帯域幅と同程度
Ｙ軸スケール　10dB／Div
入力レベル　最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間　測定精度が保証される最小時間（バースト波の場合は、「（掃引周波数幅（MHz）／分解能帯域幅（MHz））×バースト周期（ｓ）」で求められる時間以上とすることができる。）
データ点数　400点以上
掃引モード　単掃引
検波モード　ポジティブピーク

注　掃引周波数幅から次の周波数範囲を除く。
占有周波数帯幅18MHz以下
5.2GHz帯：5,140MHzから5,360MHzまで
5.3GHz帯：5,140MHzから5,360MHzまで
5.6GHz帯：5,460MHzから5,740MHzまで
占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下
5.2GHz帯：5,135MHzから5,365MHzまで
5.3GHz帯：5,135MHzから5,365MHzまで
5.6GHz帯：5,455MHzから5,745MHzまで
占有周波数帯幅19MHzを超え38MHz以下
5.2GHz帯：5,100MHzから5,400MHzまで
5.3GHz帯：5,100MHzから5,400MHzまで
5.6GHz帯：5,420MHzから5,760MHzまで
占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下
5.2GHz帯：5,020MHzから5,480MHzまで
5.3GHz帯：5,020MHzから5,480MHzまで
5.6GHz帯：5,340MHzから5,800MHzまで
占有周波数帯幅78MHz超
5.2GHz帯：4,916MHzから5,584MHzまで
5.3GHz帯：4,916MHzから5,584MHzまで
5.6GHz帯：5,236MHzから5,904MHzまで

⑵　不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
中心周波数　搬送波周波数及び不要発射周波数（探索された周波数）
掃引周波数幅　０Hz
分解能帯域幅　１MHz
ビデオ帯域幅　分解能帯域幅と同程度
Ｙ軸スケール　10dB／Div
入力レベル　最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間　測定精度が保証される最小時間（バースト波の場合は、１バーストの継続時間以上）
データ点数　400点以上
掃引モード　連続掃引
検波モード　サンプル