データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
006	00646	転居前住所_番地号表記	住民情報			N	50			任意	転居前の住所における番地号の日本語を含む表記（住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。）	修正の事由が転居かつ転居前住所に番地号が存在する場合は出力すること	○
006	00647	転居前住所_方書コード	住民情報			X	20	999		任意	転居前の住所における方書を示すコード	各自治体固有のコード利用を想定	○
006	00648	転居前住所_方書	住民情報			N	300			任意	転居前の住所における方書	修正の事由が転居かつ転居前住所に方書が存在する場合は出力すること	○
006	00649	転居前住所_方書_フリガナ	住民情報			N	300			任意	転居前の住所における方書（フリガナ）		○
006	00650	転居前住所_郵便番号	住民情報			X	7			任意	転居前の住所における郵便番号		○
006	00651	本籍	住民情報			N	100			条件付き必須	戸籍の筆頭者の本籍	就籍の届出に至らない者又は出生届の提出に至らない子については「なし」、記憶喪失等により本籍が明らかでない場合には「不明」を記載する。 ※※00600570が1の場合	○
006	00652	本籍_都道府県	住民情報			N	4			条件付き必須	戸籍の筆頭者の本籍における都道府県	※※00600570が1かつ00600651が「なし」又は「不明」でない場合	○
006	00653	本籍_市区郡町村名	住民情報			N	12			条件付き必須	戸籍の筆頭者の本籍における市区郡町村名	※※00600570が1かつ00600651が「なし」又は「不明」でない場合	○
006	00654	本籍_町字	住民情報			N	120			任意	戸籍の筆頭者の本籍における町字	・本籍を街区符号を用いて表示する場合は丁目まで、地番号を用いて表示する場合は町字まで記載する。 ・日本人住民の場合、本籍がなし又は不明でなくかつ本籍に町字が存在する場合は出力すること	○
006	00655	本籍_地番号または、街区符号	住民情報			N	50			任意	戸籍の筆頭者の本籍における地番号または、街区符号	日本人住民の場合、本籍がなし又は不明でなくかつ本籍に番地号が存在する場合は出力すること	○
006	00656	本籍_市区町村コード	住民情報			X	6			条件付き必須	住民票の個人の本籍（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること ※※00600570が1かつ00600651が「なし」又は「不明」でない場合	○
006	00657	本籍_町字コード	住民情報			X	7			条件付き必須	住民票の個人の本籍（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること ※※00600570が1かつ00600651が「なし」又は「不明」でない場合	○
006	00658	転出届出年月日	住民情報			DATE	10			任意	転出の届出を受領した年月日	消除の事由が転出の場合は出力すること	○
006	00659	転出予定年月日	住民情報			DATE	10			任意	転出を予定している年月日	消除の事由が転出の場合は出力すること	○
006	00660	転入通知年月日	住民情報			DATE	10			任意	転入通知を受理した年月日	転入通知を受理した場合は出力すること	○
006	00661	転出年月日（確定）	住民情報			DATE	10			任意	転入通知に記載された転入年月日	転入通知を受理した場合は出力すること	○
006	00662	転出先住所（予定）_市区町村コード	住民情報			X	6			任意	転出先住所（予定）の住所（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること ・消除の事由が国内転出（特別養子縁組の場合を除く）の場合は出力すること	○
006	00663	転出先住所（予定）_町字コード	住民情報			X	7			任意	転出先住所（予定）の住所（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	○